

# ZENDURE ACE 1500

Tragbare Powerstation | Kompakte Energie für unterwegs

· 1x Ace 1500 inkl.  
Befestigungsteile, M4-Schraube, Netzstrom-Ladekabel  
Bedienungsanleitung  
Hub sowie Zusatzbatterien nicht im Lieferumfang enthalten!

\*Lieferpreis 399,- EUR, zzgl. 8,20 EUR Versand DTL (ausg. Inseln)  
0 % MwSt. Privat, zzgl. 19 % MwSt. B2B



## AB WERK in Meerane\*

Direkt bei STI GmbH

Mo - Do 7 - 16 Uhr

Fr 7 - 15 Uhr



Bald auch im Online-Shop  
erhältlich!

[www.sti-shop.de](http://www.sti-shop.de)

\*nur auf Vorbestellung



# ACE 1500

## Mobile Energieversorgung | Notstromanwendung

<b>1.500 W</b> <small>Nennleistung</small>	<b>3.000 W</b> <small>Spitzenleistung</small>	<b>&gt;0,99</b> <small>Leistungsfaktor</small>	<b>1.707 W</b> <small>Gesamtausgang</small>
---	--	---	--

**• 5 Jahre Produktgarantie**  
 Kompatibel mit Zusatzbatterien AB1000(S)/AB2000(S)

### Sicher und zuverlässig

- Gewährleistet unterbrechungsfreie Stromversorgung für empfindliche Geräte mit geringem Stromverbrauch

### Notstrom

- Bei Stromausfall Umschaltung auf Notstrom innerhalb 20 ms für unterbrechungsfreie Funktion Ihrer Geräte

### Kompatibilität und Flexibilität

- Kombination mit AB1000 und AB2000 Batterien möglich
- Kompatibel mit Vielzahl von Solarpanel-Marken
- Flexible Lademöglichkeiten

### Zusätzlicher 400 W MPPT

- Schnellere Ladeleistung
- Kapazitätssteigerung mit Hub 1200 von 1.000 auf 1.400 W
- Kapazitätssteigerung mit Hub 2000 von 1.800 auf 2.000 W

### 900 W AC-Laden

- Optimierung der Batterieleistung
- Idealer Ladezustand
- Verlängerung der Batterielebensdauer

### TOU-Kosteneffizienz

- Verknüpfung Zendure-App mit Day-Ahead-Energiepreis
- Mögliche Energiekostensenkung durch Time-of-Use

### Für jede Anwendung gerüstet

Unterstützt den Betrieb von Haushaltsgeräten über den AC-Ausgang bis zu 1.500 Watt (max. 3.000 Watt). Ideal für den Außen- und Notbetrieb dank robuster Konstruktion und hoher Ausgangsleistung.

- Garage: Zusätzlich zur Stromversorgung des Hauses können Benutzer Strom direkt aus Ace 1500 beziehen, um Lasten direkt aus der Batterie zu versorgen.
- Garten: Versorgen Sie auch Ihren Garten oder Ihre Terrasse mit Strom, auch wenn keine Steckdosen zur Verfügung stehen.
- Balkon: Mit einer AC-Ausgangsleistung von 1.500 Watt kann Ace 1500 die meisten Haushaltsgeräte mit Strom versorgen.
- Outdoor: Das modulare Design von Ace 1500 mit einer Zendure-Zusatzbatterie deckt Ihren Strombedarf auch im Freien.

### Daten

Drahtlos-Typ	Bluetooth, Wi-Fi	Gesamteingang	1.300 W Max
AC-Ausgang	Nennleistung 1.500 W (Spitzenleistung 3.000 W) 230 Vac, 6,82 A, 50 Hz/60 Hz	Batterieanschlussleistung	1.920 W (48 V, 40 A)
Leistungsfaktorbereich	> 0,99	Hub-Anschlussleistung	1.920 W (48 V, 40 A)
USB-C-Ausgang	5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3,25 A 65 W Max	Betriebstemperatur	-20 °C ~ 45 °C
USB-A-Ausgang	5 V=2,4 A, 12 W Max	Schutzklasse	II
XT-60-Ausgang	13 V=10 A, 130 W Max	IP-Schutzart	IP31
Gesamtausgang	1.707 W Max	Abmessungen	32,6 x 20 x 10,8 cm
AC-Eingang	900 W Max, 220-240 Vac, 50 Hz/60 Hz	Gewicht	4 kg
PV-Eingang	16-60 V=10 A, 400 W Max		
Vmax PV (abs. Max.)	d.c. 60 V		
Isc PV (abs. Max.)	d.c. 16 A		

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

ACHTUNG! SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS LESEN.  
 © 08/2024 STI GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben in diesem Datenblatt können jederzeit geändert werden.

